

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MM77171

Aufbauleuchte Schwarz

MEGAMAN LED FONDA XChange Aufbauleuchte Rund
20W/15W/10W/830-840-865

EAN-Code: 4020856771714



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?Ja
Leuchtmittel austauschbar?Ja
Betriebstemperaturbereich -30 bis +50° C
Bemessungslebensdauer (L80 B10) 50.000 h
Schaltzyklen 100.000 x
Anschlussart L/N/PE
Material Kunststoff/PC

Produktabmessungen

Leuchte:

Höhe 75 mm
Breite 300 mm
Tiefe 300 mm
Gewicht 606 g

Lichtquelle (MM77169):

Höhe 39,5 mm
Breite 157 mm
Tiefe 163 mm
Gewicht 173 g

Elektrische Kenndaten

Spannung AC/DC 180-260 V
Netzfrequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 20/15/10 W
Bemessungsleistungsaufnahme 20/15/10 W
Elektrischer Leistungsfaktor $\lambda > 0,9$
Dimmbar? Nein
Lichtausbeute 120 lm/W
Indikation Lampentyp .. austauschbares LED-Modul

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung 830/40/65
Lichtfarbe .. Warmweiß/Neutralweiß/Tageslichtweiß
Farbtemperatur 3000K/4000K/6500K
Farbwiedergabe Ra 80
Lumen Lichtquelle 3200/2400/1600 lm
Lumen umgebendes Produkt .. 2400/1800/1200 lm
Abstrahlwinkel 110°
Farbkonsistenz SDCM < 6

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

Schutzart

IP66 staub- und strahlwassergeschützt, für den Außenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2

Hohe Lichtqualität, flackerfrei (<3%)

Vandalismus-Schutz (IK10).

Wand- oder Deckenmontage.


Korrosionsfreies Kunststoffgehäuse.

Seitliche Kabeleinführungen für Aufputz-Montage.

Auch für Gleichspannung 180-260V DC geeignet.

UV-beständig.

2 Kabeleinführungen für Durchgangsverdrahtung.




Nachrüstbare Module:

MM77174 MM RENZO XChange&FONDA XChange Sensormodul


MM77175 MM RENZO XChange&FONDA XChange Notstrommodul

Abmessungsskizze

Leuchte



Farbspektrum



Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 16. August 2024, 12:00

www.megaman.de

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 2 von 2